


Czujniki indukcyjne

IY5036

IYB30,8-BPKG/V2A/AS
Czujnik indukcyjny
Gwint metalowy M5 x 0,5
Gniazdo i wtyk

Strefa działania 0,8 mm [f]
montaż zabudowany



Wykonanie elektryczne
Wyjście

Napięcie zasilania	[V]
Prąd znamionowy	[mA]
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	
Spadek napięcia	[V]
Pobór prądu	[mA]
Efektywny zasięg działania	[mm]
Gwarantowany zasięg działania	[mm]
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]
Histereza	[% z Sr]
Częstotliwość przełączania	[Hz]
Współczynnik korekcji	
Temperatura otoczenia	[°C]
Stopień ochrony	
EMC	
Materiał obudowy	
Wyświetlanie funkcji	
Stan wyjścia	LED
Połączenie elektryczne	
Uwagi	
Akcesoria (w komplecie)	

DC PNP
normalnie otwarty

Napięcie zasilania	10...36 DC
Prąd znamionowy	100
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	impulsowe
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Spadek napięcia	< 2,5
Pobór prądu	< 15 (24 V)
Efektywny zasięg działania	0,8 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania	0...0,65
Dryft punktu przełączania	-10...10
Histereza	1...15
Częstotliwość przełączania	2000
Współczynnik korekcji	stal (St37) = 1 / V2A ok. 0,7 / mosiądz około 0,5 / Al ok. 0,4 / Cu około 0,3
Temperatura otoczenia	-25...70
Stopień ochrony	IP 65, III
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011: klasa B
Materiał obudowy	V2A (1.4305); powierzchnia aktywna: POM (polioksymetylen)
Wyświetlanie funkcji	czerwona (4 x 90°)
Połączenie elektryczne	Konektor M8
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Akcesoria (w komplecie)	2 nakrętki zabezpieczające

Schemat połączeń

